

## Назначение изделия.

Блок питания PS2--DSV3 (с кабелем питания ~220V) предназначен для обеспечения питающими напряжениями блоков, устройств домофонных комплексов фирмы «ЭЛТИС» и питания электромагнитных замков EML300 или аналогичных с током потребления до 0,6А.

## Краткие технические характеристики.

Выходные напряжения при работе от сети переменного тока промышленной частоты 50/60 Гц и номинальных напряжениях в диапазоне 100...240В ( $\pm 10\%$ ):

Между выходами «+18», «-18», при токе нагрузки 0-0,5А 18,0В( $\pm 5\%$ )

Между выходами «+13», «-13», при токе нагрузки 0-0.6А 13В( $\pm 5\%$ )

Между выходами «+12», «-12», при токе нагрузки 0-0.6А 12В( $\pm 5\%$ )

Габаритные размеры, мм, не более 150x95x65

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C

- относительная влажность воздуха до 98% при 25°C

Условия хранения в транспортной таре 2 по ГОСТ 15150-69

Срок службы\* 6 лет

Срок хранения\*, не более 5 лет

\* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

## Назначение выводов.

Условное обозначение	Функциональное назначение	Напряжение	Примечание
«+18» «-18»	Питание блоков и устройств домофонных комплексов	18В(выходное)	при $I_n = 0,5A$
«OUT»	Вход управления	+18В( $\pm 5\%$ )/-18В( $\pm 5\%$ ) (выходное)	При соединении данного входа с выводом -18 происходит открывание замка
«-13» } «+13» } «13S» }	Выходное напряжение	+13В( $\pm 5\%$ )	
	Питание замка	+13В( $\pm 5\%$ )/ 0 (выходное)	Снимается по сигналу «OUT»
«+12» «-12»	Питание видеоустройств	12В (выходное)	при $I_n = 0,6A$

## Комплектность.

Блок питания PS2--DSV3

1 шт.

Паспорт

1 шт.

## Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

## Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

## Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю

## Свидетельство о приемке.

Изделие БЛОК ПИТАНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ PS2--DSV3

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Сведения о рекламациях.

**Заполняет эксплуатационная служба:**

Наименование организации \_\_\_\_\_

Дата установки на объект \_\_\_\_\_

Дата отказа \_\_\_\_\_

Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

**Заполняет ремонтная служба:**

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической  
поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,  
119270, Россия,  
г. Москва, ул. Неверовского.,  
д.9, оф.518  
Тел:+7 (495) 280 71 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК  
630091, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, д.21,  
подъезд 1, пом.1  
Тел:+7 (383) 209 07 23  
E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)



Блок питания низковольтный  
PS2-DSV3



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург