

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

55" TFT-LED Монитор

DS-D5055FL-B



www.hikvision.ru

DS-D5055FL-B



Общая информация

- Монитор 55"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 500 кд/м2
- Входы: HDMI, VGA, AV, YPbPr, S-VIDEO
- Выходы: AV, DVI
- Аудиовход/выход: 1/1
- Металлический корпус
- Режим работы 24/7

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-05055FL-B
Экран	
Тип экрана	TFT-LED подсветка
Размер экрана	55"
Размер пикселя	0.83x0.83 мм
Разрешение экрана	1920x1080
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1400:1
Время отклика	8 мс
Цветность	16.7M
Угол обзора	Горизонталь: 178°, вертикаль: 178°
Область обзора	1209.6 x 380.4 мм
Интерфейсы	
Входы	HDMI, VGA, CVI, BNC
Выходы	1 x BNC, 1 x USB
Аудиовход / выход	1/1
Основное	
Питание	AC100 ~ 240 В
Потребляемая мощность	≤180 Вт (во вкл. состоянии) ≤1 Вт (в выкл. состоянии)
Рабочие условия	5°C ~ 40°C, влажность 10%-85%
Условия хранения	-20°C ~ 55°C, влажность 5%-95%
Материал корпуса	Металл
Размеры	1289,6x760,4x104,7 мм
Вес (брутто)	33.73 кг
Кронштейн	VESA (в комплекте не идет)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 5 до 40 ($^{\circ}\text{C}$).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше $+40^{\circ}\text{C}$, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.