

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Неуправляемый PoE-коммутатор

DS-3E0109P-E/M(B)



www.hikvision.ru



DS-3E0109P-E/M(B)



Общая информация

- 8 PoE 100M RJ45
- 1 Ethernet port 100M
- Размер таблицы MAC-адресов — 2K
- Передача до 250 м

Подключения



*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-3E0109P-E/M(B)
Сетевые параметры	
Количество портов	8 PoE 100M RJ45 1 Ethernet-порт 100M
Сетевые протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Приоритетные порты	1-2
Порты для передачи на большое расстояние	1-8
Размер таблицы MAC-адресов	2K
Скорость обмена данными	1,8 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	1,34 Мбит/с
Внутренний кэш	1 Мбит
Параметры PoE	
Стандарт PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Питание по PoE	Питание по 8 каналам — одновременивое питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6v 4/5/7/8
Порты PoE	1-8
Макс. мощность порта	30 Вт
Макс. мощность устройства	80 Вт
Физические характеристики	
Корпус	Металл, конструкция без шурупов
Масса	350 г
Габариты	170 x 27,6 x 93,1 мм
Общие	
Рабочие условия	0°C—40°C, влажность 5% ~ 85% (без конденсата)
Грозозащита	8 кВ
Условия хранения	-40°C—85°C, влажность 5% ~ 85% (без конденсата)
Питание	48 В DC, 1,35 А

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до -40°C .
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше -40°C , источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.