

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Оптический извещатель инфракрасный + СВЧ

DS-PD2-D15AME



www.hikvision.ru

DS-PD2-D15AME



Общая информация

- Сочетание микроволнового и PIR-датчика
- Запатентованная антимаскировочная технология
- Автоматическая регулировка чувствительности
- Цифровая компенсация температуры
- Антивандаальный крепеж в комплекте
- Двойной пирс-электрический датчик

Спецификации

	DS-PD2-D15AME
Радиус действия	15 / 18 / 30 м, угол 85°
Скорость срабатывания	0,3 — 3 м/с
Области обнаружения	60
Питание	9 — 16 В DC, в среднем 13,8 В DC
Рабочая температура	-33°C — +50°C
Масса	125 г
Установка	В помещении
Габариты	117 x 69 x 50 мм
Высота установки	1,8 — 2,4 м

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах [ящик, глухой шкаф и т.п.]. Рабочая температура -30°C – $+50^{\circ}\text{C}$
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше $+50^{\circ}\text{C}$, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Коноигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.